

X-uzávierka	Stlačiť
Pokladníkov	SHIFT ☺ § (HESLO)
Tovarových skupín	ľubovoľné tlačidlo tovarovej skupiny (DPT 4 DPT 1 - DPT 6 DPT 3 , DPT)
Všetky PLU	(SHIFT RF) PLU
Jedno PLU, (číslo (1-10 000) PLU)	(0 &()* ... 9 WXYZ2) (SHIFT RF) PLU
Rozsah PLU	číslo počiatočného PLU SHIFT § %+ číslo koncového PLU SHIFT § %+ (SHIFT RF) PLU
Zásob PLU	CENA (CENA)
Zásob všetkých PLU (s číslom)	(SHIFT RF) CENA
Zásob jedného PLU	0 &()* ... 9 WXYZ2 (SHIFT RF) CENA
Zásob rozsahu PLU	číslo počiatočného PLU SHIFT § %+ (PRIRÁŽKA) číslo koncového PLU SHIFT § %+ (SHIFT RF) CENA
Prehľadová (denná)	CELKOM <small>ROZSAH</small>
Intervalová súhrnná úplná	SHIFT ☺ VÁHY (VKLAD)
Intervalová súhrnná v rozsahu podľa poradového čísla	(číslo počiatočnej uzávierky), SHIFT § %+ (PRIRÁŽKA), (číslo koncovej uzávierky), SHIFT § %+ (PRIRÁŽKA), SHIFT ☺ VÁHY (VKLAD)
Intervalová súhrnná v rozsahu podľa dátumu	(počiatočný dátum) SHIFT KR %- (ZĽAVA), (koncový dátum) SHIFT KR %- (ZĽAVA), SHIFT ☺ VÁHY (VKLAD)
Intervalová podrobná úplná	SHIFT ☺ EAN (VÝBER)
Intervalová podrobná v rozsahu podľa poradového čísla uzávierky	(číslo počiatočnej uzávierky) SHIFT § %+ (PRIRÁŽKA), (číslo koncovej uzávierky) SHIFT § %+ (PRIRÁŽKA), SHIFT ☺ EAN (VÝBER)
Intervalová podrobná v rozsahu podľa dátumu	(počiatočný dátum) SHIFT KR %- (ZĽAVA), (koncový dátum) SHIFT KR %- (ZĽAVA), SHIFT ☺ EAN (VÝBER)

* dátum sa zadáva vo formáte DDMMRR, D - deň, M - mesiac, R - rok (napr. 13-Máj-2010 130510).